

ELENCO DELLE CAPACITÀ

Nomin.	Ubicazione	Valore	Tolleranza ammessa			Tensione di prova, Volt	Resistenza di isolamento	NOTE
			%	Valore Max.	Valore Min.			
C 1	+	5 pf	+ 20	6	4	1500 V. \varnothing	—	Ducati 104
C 2		10 pf	+ 20	12	8	1500 V. \varnothing	—	Ducati 104
C 3		50.000 pf	+ 20 - 10	60.000	45.000	1500 V. \varnothing	> 5000 M Ω	Antinduttivo
C 4		50.000 pf	+ 20 - 10	60.000	45.000	1500 V. \varnothing	—	Antinduttivo
C 5		5 pf	+ 20	6	4	1500 V. \varnothing	—	Ducati 104
C 6		5 pf	+ 20	6	4	1500 V. \varnothing	—	Ducati 104
C 7		5 pf	+ 20	6	4	1500 V. \varnothing	—	Ducati 104
C 8		25.000 pf	+ 20 - 10	30.000	22.500	1500 V. \varnothing	> 5000 M Ω	Antinduttivo
C 9		0.1 uf	+ 20 - 10	0.12	0.09	1500 V. \varnothing	> 5000 M Ω	Antinduttivo
C 10		100 pf	+ 10	110	90	1500 V. \varnothing	—	Ag.
C 11		0.1 uf	+ 20 - 10	0.12	0.09	1500 V. =	> 5000 M Ω	Antinduttivo
C 12		500 pf	+ 10	550	450	3000 V. =	—	Antinduttivo
C 13		15 pf	+ 5	15.75	14.25	1500 V. \varnothing	—	Ag.
C 14		435 pf	+ 0.2	435.9	434.1	1500 V. \varnothing	—	Ag.
C 15		~ 130 pf	—	—	—	1500 V. \varnothing	—	Ag. v. sp. tar. M. F.
C 16	⊗	8 uf	+ 20 - 10	9.6	7.2	VL 450 VP 620	—	Elettrolitico
C 17		200 pf	+ 10	220	180	1500 V. \varnothing	—	Ag.
C 18		~ 130 pf	—	—	—	1500 V. \varnothing	—	Ag. v. sp. tar. M. F.
C 19		5.000 pf	+ 20 - 10	6.000	4.500	3000 V. =	—	Antinduttivo
C 20		5.000 pf	+ 20 - 10	6.000	4.500	3000 V. =	—	Antinduttivo
C 21		8 uf	+ 20 - 10	9.6	7.2	VL 450 VP 620	—	Elettrolitico
C 22		400 pf	+ 10	440	360	1500 V. \varnothing	—	Ag.
C 23		15.000 pf	+ 20 - 10	18.000	13.500	1500 V. \varnothing	> 5000 M Ω	Antinduttivo
C 24		0.1 uf	+ 10	0.11	0.09	1500 V. =	> 5000 M Ω	Antinduttivo
C 25		~ 240 pf	—	—	—	1500 V. \varnothing	—	Ag. v. sp. tar. M. F.
C 26		25.000 pf	+ 20 - 10	30.000	22.500	1500 V. \varnothing	—	Antinduttivo
C 27		50.000 pf	+ 20 - 10	60.000	45.000	1500 V. \varnothing	> 5000 M Ω	Antinduttivo
C 28		10.000 pf	+ 20 - 10	12.000	9.000	1500 V. \varnothing	—	Antinduttivo
C 29		~ 240 pf	—	—	—	1500 V. \varnothing	—	Ag. v. sp. tar. M. F.
C 30		200 pf	+ 10	220	180	1500 V. \varnothing	—	Ag.
C 31		100 pf	+ 10	110	90	1500 V. \varnothing	—	Ag.
C 32	⊕	50 pf	+ 10	55	45	1500 V. \varnothing	—	Ag.
C 33		0.5 uf	+ 20 - 10	0.6	0.45	500 V. =	—	Antinduttivo
C 34		0.5 uf	+ 20 - 10	0.6	0.45	500 V. =	—	Antinduttivo
C 35		25.000 pf	+ 20 - 10	30.000	22.500	3000 V. =	—	Antinduttivo
C 36		2000 pf	+ 20 - 10	2.400	1.800	3000 V. =	—	Antinduttivo
C 37		8 uf	+ 30 - 20	10.4	6.4	VL 500 VP 575	—	Elettrolitico
C 38		8 uf	+ 30 - 20	10.4	6.4	VL 550 VP 650	—	Elettrolitico
C 39		1.7 pf	—	—	—	—	—	—
C.V. 2		6-155 pf	—	—	—	1500 V. \varnothing	—	Vedi specifica Condensatori Variabili
C.V. 4		6-155 pf	—	—	—	1500 V. \varnothing	—	
C.V. 6		6-155 pf	—	—	—	1500 V. \varnothing	—	
C.V. 1		10-410 pf	—	—	—	1500 V. \varnothing	—	
C.V. 2		10-410 pf	—	—	—	1500 V. \varnothing	—	
C.V. 3		10-410 pf	—	—	—	1500 V. \varnothing	—	
C.V. 4	⊕	10-410 pf	—	—	—	1500 V. \varnothing	—	Vedi specifica Trimmer
C.V. 5		—	—	—	—	1500 V. \varnothing	—	
C.V. 6		—	—	—	—	1500 V. \varnothing	—	
1 1		—	—	—	—	1500 V. \varnothing	—	
1 2		—	—	—	—	1500 V. \varnothing	—	
1 3		—	—	—	—	1500 V. \varnothing	—	
1 4	⊕	—	—	—	—	1500 V. \varnothing	—	Vedi specifica Trimmer
1 5		—	—	—	—	1500 V. \varnothing	—	
1 6		—	—	—	—	1500 V. \varnothing	—	
1 7		—	—	—	—	1500 V. \varnothing	—	
1 8		—	—	—	—	1500 V. \varnothing	—	
1 9	⊕	—	—	—	—	1500 V. \varnothing	—	Vedi specifica Trimmer
1 1		—	—	—	—	1500 V. \varnothing	—	
1 2		—	—	—	—	1500 V. \varnothing	—	
1 3		—	—	—	—	1500 V. \varnothing	—	
1 4		—	—	—	—	1500 V. \varnothing	—	